

## Produktdatenblatt

---

### Kontura City

<b>Strom-Anschluss</b>	Die Kontura City kann von links oder rechts mit Strom versorgt werden. Hinter dem Metall-Profil befindet sich links und rechts je ein DC-Stecker 5.5/2.1mm
<b>Spannung</b>	12V
<b>Leistung</b>	ca. 25W bei voller Beleuchtung
<b>Farbtemperatur</b>	warmweiss
<b>Lumen</b>	ca. 1600 lm
<b>Dimmbar</b>	Ja Kompatible Bauteile (siehe Zubehör im Webshop): - 1-Kanal LED-Drehdimmer - Funk-Fernbedienung - Für Festinstallationen mit Schalter und UP-Montage siehe weiter unten
<b>Abmessungen</b>	Breite: 150 cm, Höhe je nach Städtesilhouette zwischen 26 und 34 cm
<b>Material</b>	Chromstahl gebürstet (Standardausführung), Messing oder Cortenstahl (Sondereditionen)
<b>Besonderes</b>	Spezialausführungen sowie Sonderlängen und Wandleuchten für Unterputzmontage möglich
<b>Lieferumfang</b>	Skyline Kontura City mit Montagematerial und Netzteil

#### UNTERPUTZMONTAGE

Gerne fertigen wir für Sie gegen einen Aufpreis von CHF 50.- Exemplare für die Unterputz-Montage mit Kabelaustritt an der Hinterseite des Städte-Profiles. Bitte teilen Sie uns den gewünschten Ort des Kabelaustritts mit.

#### DIMMUNG mittels Wandschalter

Folgende Bauteile passen für den Wandeinbau durch den Elektriker:

UP-Power-Drehgeber, DALI, weiss EDIZIOdue, 88x88mm, EM-Nr. L 40080 FMI 61

Dazu z.B. von Tople.ch das den DALI-Controller SR-2303S (<https://www.tople.ch/1-Kanal-Dali-Controller-SR-2303S>)

Montage: Den DALI-Controller an den 12V-Ausgang des mitgelieferten Netzteils der Kontura City anschliessen, Output an die Skyline anschliessen. DALI-Ausgang des UP-Power-Drehgebers mit dem DALI-Eingang des DALI-Controllers verbinden.